

Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker

BITTE UNBEDINGT DIE DEUTSCHE GEBRAUCHSANLEITUNG DOWNLOADEN!

Besuchen Sie folgende Internetseite.

<http://www.brotherinc.de/>

(in die Browser **ADRESSZEILE** eingeben, NICHT in die Google Suche)

Jeder Tracker wird von uns getestet und mit dem neusten Update versehen.
Daher ist es wichtig dass Sie die Gebrauchsanleitung im oberen Link benutzen.

Für die Online Ortung benötigen Sie eine SIM-Karte mit Online Flat!

TIP! Eine gratis Karte erhalten sie unter www.netzclub.net

Lassen Sie das Gerät von Fachpersonal einbauen, um Schäden zu vermeiden!

Der Tracker sollte nicht an zu heißen oder zu feuchten stellen angebracht werden.
Bitte Nutzen Sie NUR unsere mitgelieferten Kabel.

Das Gerät und alle weiteren Funktionen sind nur mit einer eingelegten SIM-Karte OHNE PIN-Codesperre möglich, d.h. Sie müssen die PIN-Codesperre ggf. zuvor in einem Mobiltelefon deaktivieren, so dass beim Einschalten des Mobiltelefons **keine** PIN abgefragt wird.

Gehen Sie für die erste Konfiguration nach draußen unter freiem Himmel.

Falls das Gerät in irgendeiner Situation keine Reaktion mehr zeigt, so entfernen Sie bitte den Akku oder den Stromanschluss, überprüfen nochmals den Korrekten Sitz der SIM-Karte und legen Sie den Akku oder Netzkabel nach einer kurzen Wartezeit wieder ein/an.

Sollte das Gerät bei sorgfältiger Beachtung aller Hinweise nicht in Betrieb genommen werden können, so wenden Sie sich bitte an support@brotherinc.de

Die Rücknahme Option ist nur bei Ungebrauchten Geräten möglich!

Erklärung: Wird ein Gerät in Betrieb genommen werden Persönlichdaten (zb. Koordinaten) gespeichert.
Wir können auch nicht wissen ob Passwörter oder Adminnummern verändert wurden.

Da es sich hier um Überwachungsgerät handelt bei dem Sicherheit und Datenschutz eine enorme Rolle spielen, ist eine Rückgabe bei einem gebrauchten Gerät nicht möglich, da ein Weiterverkauf unmöglich ist.


Informationen zur Batterieverordnung

Nach der Batterieverordnung sind wir verpflichtet Sie im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus bzw. im Zusammenhang mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten auf folgendeshinzuweisen:

Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Entsorgung im Hausmüll ist laut Batterieverordnung ausdrücklich verboten. Als Endverbraucher sind Sie zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet. Bitte entsorgen Sie Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder geben Sie sie an der jeweiligen Verkaufsstelle vor Ort kostenlos ab. Von uns erhaltene Batterien können Sie nach Gebrauch bei uns unter der nachstehenden Adresse unentgeltlich zurückgeben oder per Post an uns zurücksenden.

Gebrüder Dörfler GbR
Gesellschafter: Mario & Oliver Dörfler
Otto-Kraus-Str. 10 1.OG
Rückgebäude
90411 Nürnberg

Batterien die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet, ähnlich dem unten abgebildeten Symbol. unter dem Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes - "Cd" für Cadmium. "Pb" steht für Blei, "Hg" für Quecksilber. Sie Finden diese Hinweise auch nochmals in den Begleitpapieren der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung des Herstellers.



Konformitätserklärung für CE und ROHS

Hiermit wird erklärt, dass sich das Gerät:

GPS Tracker GT02A

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Bestimmungen und Richtlinie CE 1999/5/EC befindetet.

In Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Bestimmungen und Richtlinie ROHS 2011/65/EC befindetet.

Die vollständigen Konformitätserklärungen können Sie per eMail anfordern.

GPS Tracker GT06AB PRO Rev 1 (05/2017)

(GPS+GSM+GPRS)

Deutsche Anleitung



**Wichtige Informationen zur Inbetriebnahme vom GPS-Tracker
Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch.**

1. Spezifikationen

GSM: 850/900/1800/1900MHz

GPRS: Class 12, TCP/ IP

Spannung: 12-36vDC

Verbrauch:≈22-55mA (12vDC)

Verbrauch:≈12-32mA (24vDC)

GPS Fix zeit: Kalt start -38sec (Unter freiem Himmel)

Warm start -32sec

Hot start -2sec (Unter freiem Himmel)

GPS Genauigkeit: +-10m (2D RM)

Abmessungen: 95(L)x50(W) x13(H)mm

Gewicht: 65 Gramm

2. Vorbereiten des Trackers

2.1 Hinweis Sim-Karte:

Der Tracker wurde von uns mit einer netzclub.de getestet. Mit dieser Karte funktionierte der Tracker einwandfrei. Es können aber auch alle anderen SIM-Karten genutzt werden. Nur zwei Dinge sind zu beachten:

Die PIN Abfrage Ihrer Sim-Karte muss ausgeschaltet sein!

Die Rufnummernunterdrückung (Inkognito) muss ausgeschaltet sein!

Hierfür ist es erforderlich, dass Sie die Karte zuerst in ein Handy einlegen und konfigurieren. (Sicherheit -> SIM Pin entfernen)

AKKU BETRIEB!!!

Für den AKKU Betrieb muss der kleine Schalter über SIM Karte mit einer Nadel oder Büroklammer nach oben geschoben werden.


3. SIM-Karten einbau

Es wird eine SIM Karte mit normaler Größe benötigt.
Die SIM Karte darf keinen SIM Pin gesetzt haben.



4.1 Installationsorte und Stromzufuhr

Lassen Sie das Gerät von Fachpersonal einbauen, um Schäden zu vermeiden!



Der Tracker sollte nicht an zu heißen oder zu feuchten stellen angebracht werden. Betriebsspannung ist zwischen 12-36VDC und kann somit an jeder herkömmlichen Batterie betrieben werden. Bitte Nutzen Sie das mitgelieferte Kabel mit der 2 Amper Sicherung.

LED STATUS	STATUS
Grüne LED - Leuchtet	GSM Signal hat eine Verbindung
Grüne LED - Blinkt	Keine GSM Verbindung
Blaue LED- Leuchtet	GPS Signal hat eine Verbindung
Blue LED - Flash	Keine GPS Verbindung

ACHTUNG: Alle LEDS gehen nach ca. 5 Minuten aus.

4.2 Erstes Kommandos

Senden Sie nun folgendes Kommando per SMS an den Tracker.


admin123456 IHREMOBILERUFNUMMER

Bsp.: **admin123456 004917212345678**






Nun ist Ihre Rufnummer als Adminnummer registriert.

5.1 SMS Kommandos und Funktionen auf einen Blick

1) Adminnummern anlegen und Löschen.		
Kommando	Parameter	Sample
Hinzufügen	admin123456 IHRERUFNUMMER	admin123456 004917212345678
Löschen	noadmin123456 IHRERUFNUMMER	noadmin123456 004917212345678
Kommando- Erklärung	Nur die Adminnummer erhält Alarmmeldungen.	
Tracker SMS Antwort		


2) Koordinaten per SMS Abrufen		
Kommando	Parameter	Sample
Google Link per SMS abrufen	smslink+Passwort	smslink123456
Kommando-Erklärung	Nach dem senden des Koomandos per SMS, erhalten Sie vom Tracker eine SMS zurück mit Koordinaten und einem Link zu Google Maps	
Tracker SMS Antwort		


3) APN. Setzen des Internet Zugangspunktes. (nur nötig für das Online Portal)		
Kommando	Parameter	Sample
APN Setzen (ohne benutzer und passwort)	apn123456 APNname	apn123456 web.vodafone.de
APN Setzen (mit benutzer und passwort)	apn123456 APNname benutzer passwort	apn123456 internet.t-mobile t-mobile tm
Kommando-Erklärung	Der APN muss für die Nutzung des Online Portals gesetzt werden . Die SIM Karte benötigt eine Online Flat.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : set apn:***** ok	


4) APN Konfigurationsbeispiele (Bitte erfragen Sie den APN bei Ihrem Provider)	
Anbieter	Sample
	apn123456 internet.t-mobile t-mobile tm
	apn123456 web.vodafone.de
	apn123456 internet.eplus.de eplus internet
	apn123456 pinternet.interkom.de
	apn123456 internet.victorvox

5) Server IP für das Online Portal setzen (http://gpsportal.brotherinc.de)		
Kommando	Parameter	Sample
IP Setzen	adminip123456 ip port	adminip123456 gpsserver.brotherinc.de 5023 Oder über IP adminip123456 85.14.254.183 5023
Kommando- Erklärung	Setzt IP und Port für das Tracking Portal. Dies kann eine IP oder eine URL sein.	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : SET IP OK: *****	

6) Zwischen SMS und GPRS umschalten		
Kommando	Parameter	Sample
GPRS Modus	gprs+passwort	gprs123456
SMS Modus	sms+passwort	sms123456
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : SMS OK: oder GPRS OK:	

7) Monitor Mode (Abhörfunktion)		
Kommando	Parameter	Sample
Abhörfunktion Aktivieren	Monitor+Passwort	Monitor123456
Abhörfunktion Deaktivieren	Tracker+Passwort	Tracker123456
Kommando- Erklärung	Nach dem Setzen des Monitor Modus, hebt der Tracker bei einem Anruf ab, und Sie können über das Mikrofon mit hören. <u>ACHTUNG: Im Monitor Modus ist kein Tracking möglich.</u>	
Tracker SMS Antwort	 <p>The image shows a simulated SMS conversation. On the left, a grey bubble contains the text 'monitor ok'. On the right, a green bubble contains the text 'Monitor123456'.</p>	

8) ACC Power Alarmmeldung		
Kommando	Parameter	Sample
ACC Alarm ON	Acc+Passwort	acc123456
ACC Alarm OFF	noacc+Passwort	noacc123456
Kommando- Erklärung	Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird sendet der Tracker eine Alarmmeldung Diese können Sie Aktivieren oder Deaktivieren.	
Tracker SMS Antwort	 <p>The screenshot shows a sequence of messages: a grey bubble 'ACC ok', a green bubble 'Acc123456', a green bubble 'Noacc123456', and a grey bubble 'noACC ok'.</p>	

9) Schock Sensor (Optional)		
Kommando	Parameter	Sample
Level einstellen	shock+password+space+level	shock123456 5
Sensor Deaktivieren	noshock+password	noshock123456
Kommando- Erklärung	Der Sensor kann von 1 (niedrig) bis 5 (hohe) Sensibilität eingestellt werden	
Tracker SMS Antwort	 <p>The screenshot shows a sequence of messages: a grey bubble 'set vibrate OK', a green bubble 'Shock123456 1', a green bubble 'Noshock123456', and a grey bubble 'no vibrate alarm OK'.</p>	

10) Arm (Alarmmanager) ???

Hier ist mir nicht ganz klar was passieren soll.....


Ich vermute hier mit kann man alle Alarm Meldungen Aktivieren und Deaktivieren.

Zb. Tür Alarm oder Batterie Alarm

Daher nur in English.

7. Arm set


7.1.1 Send SMS command "**arm+password**" to the tracker. the SMS command will make the tracker device enter into armed state, User must stop the engine, (that is ACC is lower voltage), You will set up arm status fail if the engine is turned on (the ACC is high voltage), it will reply "set up fail! pls turn off ACC"




Disarm


7.1.2 Disarm by SMS

Send SMS command "**disarm + password**" to the tracker device, and the SMS command will make the tracker device enter into disarmed state.



11) Speed-Alarm		
Kommando	Parameter	Sample
Speed Parameter	speed+password+space+value	speed123456 080
Speed Speed Parameter Deaktivieren	nospeed123456	nospeed123456
Kommando-Erklärung	Geschwindigkeitsüberwachung von 60-220 km/h (60-220)	
Tracker SMS Antwort	Bei erfolgreichem setzen : set speed-80 km/h ok set nospeed ok	

12) Move-Alarm		
Kommando	Parameter	Sample
Move Parameter	move+password	move123456
Speed Speed Parameter Deaktivieren	nomove+password	nomove123456
Kommando-Erklärung	Dieses Kommando geht nur mit GPS Empfang (Radius 200m)	
Tracker SMS Antwort	 <pre> move alarm! <DateTime:2017-03-19 09:03:48 > http://maps.google.com/ maps?q=N22.674530,E114.0 41598 </pre>	

13) Relais Schaltung (Lassen Sie das Gerät vom Fachmann einbauen)		
Kommando	Parameter	Sample
Relais Schalten aus	cut+passwort	cut123456
Relais Schalten an	resume+passwsort	resume123456
Kommando- Erklärung	Wo das Relais angeschlossen wird, ist nicht vordefiniert. Für diese Funktion raten wir Ihnen einen Fachmann zu beauftragen.	
Tracker SMS Antwort	 <p>The image shows a simulated SMS conversation. It starts with a green outgoing message: "Cut123456". This is followed by a grey incoming message: "Stop engine Succee". Then another green outgoing message: "Resume123456". Finally, a grey incoming message: "Resume engine Succee".</p>	

14) Passwort ändern.		
Kommando	Parameter	Sample
Passwort	password+oldpass+space+newpass	password123456 888888
Tracker SMS Antwort	<p>ACHTUNG -> 6 Stellen und nur Zahlen.</p> <p>Bei erfolgreichem setzen : Passwort OK</p>	

15) Status und Parameter per SMS erhalten		
Kommando	Parameter	Sample
Status	check123456	check123456
Tracker SMS Antwort	Geräteparameter und Gerätestatus	

5.2 Tracking Portal

**Für das Portal ist eine Online Flat Voraussetzung (Maximal 200MB)!
Der APN muss gesetzt sein!
Server IP muss gesetzt sein!**

Das Portal wird von uns für 1 Jahr gestellt.

Bitte Senden Sie an support@brotherinc.de folgende Daten um Ihr Gerät für das Portal zu aktivieren.

- Kunden oder Rechnungsnummer
- Name, Anschrift und eMail-Adresse
- Gerätetyp (zb. TK102, GT06A usw.)
- IMEI Nummer (steht auf dem Gerät)

support@brotherinc.de

Daten für das GPRS Portal

URL: <http://gpsportal.brotherinc.de>

User: Ihrer IMEI (Steht auf dem Gerät)

Passwort: 123456